

让工作更轻松!

VMV-1 精准真空计

真空计VMV-1, 采用专业Pirani高精度真空传感器, 精准测量真空度, 电子数显让您更清晰地了解真空度。VMV-1会发出蜂鸣提示真空目标设定值; 同时, 在真空数值从小到大倒退到设定值, VMV-1会发出急促蜂鸣和背光闪烁提示真空泄露。

精准测量, 让工作更轻松!



大屏背光电子数显

蜂鸣提示

高精度真空传感器

精准测量

人机工程设计

- 携带操作方便

高精度真空传感器

- 专业真空传感器, 更精准

大屏背光电子数显

- 大屏数据显示, 可读性更好
- 背光显示更清晰

蜂鸣提示

- 真空目标设定值提示
- 真空泄露提示

型号	VMV-1
最大过载压力	72 PSI/0.5 Mpa
量程	0~10000 Pa、0~100.00 mBar、0~75.000 mmHg、0~75000 Microns
分辨率	0.01(< 10 Pa)、0.0001(< 10 mBar)、0.0001(< 10 mmHg)、1(< 30000 Microns)
测量精度	2~100 Pa: 读数±5% (在20°C时)
操作温度	0~50°C (32~122°C)
单位	Pa、mBar、mmHg、Microns
传感器	皮拉尼传感器
蜂鸣喇叭	90分贝音量, 响10s后关闭
重量	仅125克